Oznaczenie	Moc znamionowa P_n	Zakres rezystancji znamionowej R_n				Napięcie graniczne	Rezystancja znamionowa R_n	Tolerancja rezystancji znamionowej	Temperaturowy współczynnik rezystancji	Szumy
	W	Ω				V	wg ciągów	±%	1/°C	μV/V
ATR normalny	0,125	dla tolerancji ±2% ±1% ±0,5%	10÷350 k	dla tolerancji ±0,2%	—	500				
ATR/OROF-0,125	0,125		10÷350 k		—					
ATR/OROE-0,125	0,125		10÷300 k		—					
ATR/OROAW-0,125	0,125		20÷300 k							
ATR/normalny	0,25		10÷1 M			500	E96 i E192	±0,2; ±0,5; ±1; ±2	OROF ≤ 50·10⁻⁶ OROE ≤ 25·10⁻⁶ OROAW ≤ 15·10⁻⁶	≤0,2
ATR/OROF-0,25	0,25		10÷1 M							
ATR/OROE-0,25	0,25		10÷500 k		10÷250 k					
ATR/OROAW-0,25	0,25		20÷500 k		20÷250 k					
ATR/normalny	0,5		10÷1 M			750				
ATR/OROF-0,5	0,5		10÷1 M							
ATR/OROE-0,5	0,5		10÷500 k		10÷500 k					
ATR/OROAW-0,5	0,5		20÷500 k		20÷500 k					
ATR/normalny	1		10÷1 M			750				
ATR/OROF-1	1		10÷1 M							
ATR/OROE-1	1		10÷1 M		10÷1 M					
ATR/OROAW-1	1		20÷1 M		20÷1 M					